l'estremità più spessa della fune attraverso l'estremità sottile già consumata e stringerla Descrizioni dettagliate delle caratteristiche del prodotto: 1. Tipo di display: display TFT 2. Intervallo di misurazione SpO2: 70% -99% Precisione ± 2% con incrementi dell'80% -99%; ± 3% nella fase 70% -79%; Sotto il 70% nessun requisito
3. Intervallo di misurazione 30 BPM -240 BPM Precisione ± 1 BPM o ± 1% 4. Alimentazione: due batterie alcaline AAA da 1,5 V
5. Consumo energetico inferiore a 30 mA 6. Spegnimento automatico Il prodotto si spegne automaticamente se nessun dito è stato nel prodotto per ≥8 secondi.
Condizioni di trasporto, conservazione: Temperatura: -10 ~55 °C Umidità: ≤95% Pressione atmosferica: 50kPa ~106kPa
Impostazioni audio: Nel menu "2"in "Impostazioni audio"apparirà il segnale "*", premere il ulsante "3s"e accedere al menu 1, Premere il pulsante <1s per selezionare l'elemento Premere il pulsante "3s"per impostare i dati. Selezionare "+"o "-"per aumentare o diminuire i valori del suono.
Attenzione Uso di dispositivi all'aperto o in condizioni di forte illuminazione; Per una corretta visibilità, impostare una maggiore luminosità dello schermo. È meglio che gli utenti scelgano una luminosità inferiore per risparmiare la carica della batteria.

RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru! Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni viitor și să urmeze recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea. Important: PĂSTRAȚI PENTRU VIITOR!
-Vă rugăm să citiți-l complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual. -Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element. -Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
Descriere 1. Indicator nivel baterie
2. În absența semnalelor, produsul se oprește automat după 8 secunde
3. Mic, ușor și convenabil de transportat
Manual de utilizare : 1. Introduceți bateriile AAA în compartimentul pentru baterii. 2. Puneți degetul în deschiderea de cauciuc a oximetrului.
3. Apăsați butonul de pe panoul frontal pentru a porni.
4. Nu agitați degetul sau corpul în timp ce oximetrul funcționează
5. Apăsați butonul dacă doriți să schimbați direcția de afișare.
6. Citiți valoarea corespunzătoare de pe ecranul de afișare.
7. Dispozitivul se va opri automat după 8 secunde dacă nu există semnal de impuls. Suprafața unghiei trebuie să fie cu fața în sus atunci când conectați degetul la oximetru.
Declarație: Înainte de fiecare test, curățați cauciucul cu alcool" curățați degetul testat cu alcool înainte și după test! (Cauciucul din monitorul de ritm cardiac nu conține toxine, nu dăunează și nu cauzează efect secundar, cum ar fi alergia pielii). Ansamblu arcuri:
1. Treceți capătul subțire al frânghiei prin gaură.
2. Treceți capătul mai gros al frânghiei prin capătul subțire deja uzat și strângeți-l Descrieri detaliate ale caracteristicilor produsului
1. Tip afișaj -afișaj TFT
2. Interval de măsurare SpO2: 70% -99%
Precizie ± 2% în pasul 80% -99%; ± 3% în etapa 70% -79%;
Sub 70% nu există cerințe
3. Gama de măsurare 30BPM -240BPM
Precizie ± 1BPM sau ± 1%
4. Putere -două baterii alcaline AAA 1,5V
5. Consum de energie sub 30 mA
6. Oprire automată Produsul se oprește automat atunci când niciun deget nu a fost în produs timp de ≥8 secunde.\
Condiții de transport, depozitare: Temperatura: -10 ~55 °CUmiditate: ≤95% Presiunea atmosferică: 50kPa ~106kPa
Setări de sunet: În meniul „2"din semnalul „Setări sunet"va apărea „*", apăsați butonul „3s"și intrați în meniul 1 Apăsați butonul <1s pentru a selecta elementul Apăsați butonul „3s"pentru a seta datele. Selectați „+"sau „-"pentru a mări sau micșora valorile sunetului.
Atenție Utilizarea dispozitivelor în aer liber sau în condiții de iluminare puternică; Pentru vizibilitate corectă, setați o luminozitate mai mare a ecranului. Este mai bine ca utilizatorii să aleagă o luminozitate mai mică pentru a economisi energia bateriei.

HU

Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket! A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet. Fontos!
-Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást. -Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült. -Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.
Leírás 1. Akkumulátorszint-mutató 2. Jelek hiányában a termék 8 másodperc múlva automatikusan kikapcsol 3. Kicsi, könnyű és kényelmes hordozni
Használati utasítás : 1. Helyezze az AAA elemeket az elemtartó rekeszbe. 2. Helyezze az ujját az oximéter gumi nyílásába.
3. A kezdéshez nyomja meg az előlapon található gombot.
4. Ne rázza meg az ujját vagy a testét, amíg az oximéter fut.
5. Nyomja meg a gombot, ha meg akarja változtatni a kijelző irányát.
6. Olvassa el a megfelelő értéket a kijelzőről. 7. A készülék 8 másodperc múlva automatikusan kikapcsol, ha nincs impulzusjel. A köröm felületének felfelé kell néznie, amikor az ujját az oximéterhez csatlakoztatja.
Nyilatkozat: Minden vizsgálat előtt tisztítsa meg a gumit alkohollal! tisztítsa meg a tesztujjat alkohollal a vizsgálat előtt és után! (A pulzusmérő belsejében lévő gumi toxinmentes, nincs ártalma és oka mellékhatás, például bőrallergia).
Íjak szerelése: 1. Vezesse át a kötél vékony végét a lyukon.
2. Vigye át a kötél vastagabb végét a már elhasználódott vékony végén, és húzza meg Részletes termékjellemzők: 1. Kijelző típusa -TFT kijelző 2. SpO2 mérési tartomány: 70% -99% Pontosság ± 2% 80% -99% lépésben; ± 3% a 70% -79% lépésben; 70% alatt nincs követelmény
3. Mérési tartomány 30BPM -240BPM Pontosság ± 1 BPM vagy ± 1%
4. Tápegység -két AAA 1,5 V alkáli elem 5. 30 mA alatti energiafogyasztás 6. Automatikus kikapcsolás A termék automatikusan kikapcsol, ha ≥8 másodpercig egyetlen ujja sem volt a termékben.
Szállítás, tárolás körülményei: Hőmérséklet: -10 ~55 °C Páratartalom: ≤95% Légköri nyomás: 50kPa ~106kPa
Hangbeállítások: A "Hangbeállítások""2"menüjében megjelenik a "*"jel, nyomja meg a "3s"gombot és lépjen be az 1. menübe. Az elem kiválasztásához nyomja meg az <1s gombot Nyomja meg a "3s"gombot az adatok beállításához. A "+"vagy "-"kiválasztásával növelheti vagy csökkentheti a hangértékeket.
Figyelem Eszközök használata szabadban vagy erős megvilágításban; A megfelelő láthatóság érdekében állítson be nagyobb képernyő fényerőt. Jobb, ha a felhasználók alacsonyabb fényerőt választanak az akkumulátor kimélése érdekében.

SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu! Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie. Dôležité: ZACHOVAJTE BUDÚCNOSŤ!
-Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke. -Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená. -Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
Popis 1. Indikátor úrovne batérie 2. Ak nebudú k dispozícii signály, produkt sa automaticky vypne po 8 sekundách 3. Malý, ľahký a pohodlne sa nosí
Používateľská príručka : 1. Vložte AAA batérie do priehradky na batérie.
2. Vložte prst do gumeného otvoru oximetra.
3. Začnite stlačením tlačidla na prednom paneli.
4. Kým je oximeter v chode, netraste ním ani prstom.
5. Stlačte tlačidlo, ak chcete zmeniť smer zobrazenia.
6. Odčítajte príslušnú hodnotu z obrazovky.
7. Ak nie je k dispozícii žiadny pulzný signál, zariadenie sa automaticky vypne po 8 sekundách. Keď pripojíte prst k oximetru, povrch nechtu musí smerovať nahor.
Vyhlásenie: Pred každou skúškou gumu očistite alkoholom! pred a po teste očistite testovací prst alkoholom! (Guma vo vnútri snímača srdcovej frekvencie je bez toxínov, bez poškodenia a bez príčiny vedľajší účinok, ako je kožná alergia).
Montáž lukov: 1. Pretiahnite tenký koniec lana cez otvor.
2. Hrubší koniec lana prevlečte cez už opotrebovaný tenký koniec a utiahnite ho Podrobný popis funkcií produktu: 1. Typ displeja -TFT displej 2. Rozsah merania SpO2: 70% -99% Presnosť ± 2% v 80% -99% kroku; ± 3% v kroku 70% -79%; Pod 70% žiadne požiadavky
3. Rozsah merania 30BPM -240BPM Presnosť ± 1BPM alebo ± 1%
4. Napájanie -dve alkalické batérie AAA 1,5 V
5. Spotreba energie pod 30 mA
6. Automatické vypnutie Produkt sa automaticky vypne, keď v ňom nebol ≥ 8 sekúnd žiadny prst.
Podmienky prepravy a skladovania: Teplota: -10 ~55 °C Vlhkosť: ≤95% Atmosférický tlak: 50 kPa ~106 kPa
Nastavenia zvuku: V ponuke „2"v „Nastaveniach zvuku"sa objaví signál „*", stlačte tlačidlo „3s"a vstúpte do ponuky 1, Stlačením tlačidla <1s vyberte položku Stlačením tlačidla „3 s"nastavíte údaje. Vyberte „+"alebo „-", aby ste zvýšili alebo znížili hodnoty zvuku.
Pozornosť Používanie zariadení vonku alebo pri silnom osvetlení; Pre správnu viditeľnosť nastavte vyšší jas obrazovky. Pre používateľov je lepšie zvoliť nižší jas, aby sa šetrila batéria.

ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest! Enne kasutamise alustamist lugege palun järgmisi juhiseid toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal ja ärgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist. Tähtis: hoidke tulevikuks! -Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid. -Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud. -Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.
Kirjeldus 1. Aku taseme indikaator 2. Signaalide puudumisel lülitub toode automaatselt välja 8 sekundi pärast 3. Väike, kerge ja mugav kaasas kanda
Kasutusjuhend : 1. Sisestage AAA patareid patareipesasse.
2. Pange sõrm oksimeetri kummiavasse.
3. Alustamiseks vajutage nuppu esipaneelil.
4. Ärge raputage sõrme ega keha oksimeetri töötamise ajal.
5. Vajutage nuppu, kui soovite kuvamise suunda muuta.
6. Lugege ekraanilt sobiv väärtus.
7. Kui impulssignaali pole, lülitub seade automaatselt välja 8 sekundi pärast. Kui ühendate sõrme oksimeetriga, peab küünte pind olema ülespoole.
Deklaratsioon: Enne iga testi puhastage kumm alkoholiga! enne ja pärast testi puhastage testisõrm alkoholiga! (Pulsikella sees olev kumm on toksiinivaba, pole kahju ega põhjust (näiteks nahaallergia).
Vibude kokkupanek: 1. Viige köie õhuke ots läbi augu.
2. Viige köie paksem ots läbi juba kulunud õhukese otsa ja pingutage see Toote üksikasjalikud kirjeldused: Ekraani tüüp -TFT-ekraan
1. SpO2 mõõtepiirkond: 70% -99% Täpsus ± 2% 80–99% sammuga; ± 3% 70–79% etapis; Alla 70% nõuded puuduvad
3. Mõõtevahemik 30BPM -240BPM Täpsus ± 1BPM või ± 1%
4. Toiteallikas -kaks AAA 1,5 V leelispatareid
5. Energiatarve alla 30 mA
6. Automaatne väljalülitus Toode lülitub automaatselt välja, kui seadmes pole ≥8 sekundit ühtegi sõrme olnud.
Transport, ladustamistingimused: Temperatuur: -10 ~55°C Niiskus: ≤95% Atmosfäärirõhk: 50kPa ~106kPa
Heliseaded: Menüüs "2"jaotises "Heliseaded"ilmub signaal "*", vajutage nuppu "3s"ja sisenege menüüsse 1, Üksuse valimiseks vajutage nuppu <1s Andmete määramiseks vajutage nuppu "3s". Helivväärtuste suurendamiseks või vähendamiseks valige "+"või "-".
Tähelepanu! Seadmete kasutamine õues või tugevas valguses; Õige nähtavuse saavutamiseks määrake suurem ekraani heledus. Kasutajatel on parem aku säästmiseks valida madalam heledus.

IT

Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą! Prieš naudodami perskaitykite šias instrukcijasuž teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas laikytis jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai. Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES! -Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas. -Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis. -Prašome pasilikti šią instrukciją, kad galėtumėte sužinoti ateityje.
Apibūdinimas 1. Baterijos lygio indikatorius
2. Nesant signalų, produktas automatiškai išsijungs po 8 sekundžių
3. Mažas, lengvas ir patogus nešiotis
Vartotojo vadovas : 1. Įdėkite AAA baterijas į baterijų skyrių.
2. Įkiškite pirštą į oksimetro guminę angą. 3. Norėdami pradėti, paspauskite priekinio skydelio mygtuką.
4. Nekratykite piršto ar kūno, kol veikia oksimetras.
5. Paspauskite mygtuką, jei norite pakeisti ekrano kryptį.
6. Ekrano ekrane perskaitykite reikiamą vertę.
7. Įrenginys automatiškai išsijungs po 8 sekundžių, jei nebus pulso signalo. Prijungus pirštą prie oksimetro, nagų paviršius turi būti nukreiptas į viršų.
Deklaracija: Prieš kiekvieną bandymą nuvalykite gumą alkoholiu! prieš ir po tyrimo nuvalykite bandomąjį pirštą alkoholiu! (Širdies ritmo matuoklio viduje esanti guma neturi toksinų, jokios žalos ir jokios priežasties šalutinis poveikis, pvz., alergija odai).
Lankų surinkimas: 1. Pro skylę praleiskite ploną virvės galą.
2. Perveskite storesnį virvės galą per jau susidėvėjusį ploną galą ir riveržkite Išsamūs produkto savybių aprašymai:
1. Ekrano tipas -TFT ekranas SpO2 matavimo diapazonas: 70% -99% Tikslumas ± 2% 80–99% žingsniu; ± 3% 70–79% pakopoje; Mažiau nei 70% jokių reikalavimų 3. Matavimo diapazonas 30BPM -240BPM Tikslumas ± 1 BPM arba ± 1% 4. Maitinimo šaltinis -dvi AAA 1,5 V šarminės baterijos
5. Energijos suvartojimas žemiau 30 mA
6. Automatinis išjungimas Produktas išsijungia automatiškai, kai gaminyje nėra nė vieno piršto ≥ 8 sekundes.
Transportavimo, laikymo sąlygos: Temperatūra: -10 ~55 °C Drėgmė: ≤95% Atmosferos slėgis: 50kPa ~106kPa
Garso nustatymai: „Garso nustatymų"meniu „2"pasirodys signalas „*", paspauskite mygtuką „3s"ir eikite į 1 meniu, Paspauskite mygtuką <1s, kad pasirinktumėte elementą Norėdami nustatyti duomenis, paspauskite mygtuką „3s". Norėdami padidinti ar sumažinti garso vertes, pasirinkite „+"arba „-".
Dėmesį! Prietaisų naudojimas lauke arba esant stipriam apšvietimui; Kad matomumas būtų tinkamas, nustatykite didesnį ekrano ryškumą. Vartotojams geriau pasirinkti mažesnį ryškumą, kad būtų taupoma baterijos energija.

LV

Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu! Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabājiet šos norādījumus un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību. Svarīgi: UZGLABĀT NĀKOTNEI! -Lūdzu, pirms lietošanas izlasiet to pilnībā un izpildiet visus norādījumus rokasgrāmatā.
-Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
-Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.
Apraksts 1. Baterijas līmeņa indikators 2. Ja nav signālu, produkts automātiski izslēdzas pēc 8 sekundēm 3. Mazs, viegls un ērti nēsājams
Lietotāja rokasgrāmata : 1. Ievietojiet AAA baterijas bateriju nodalījumā. 2. Ievietojiet pirkstu oksimetra gumijas atverē.
3. Lai sāktu, nospiediet pogu uz priekšējā paneļa.
4. Nekratiet pirkstu vai ķermeni, kamēr darbojas oksimetrs.
5. Nospiediet pogu, ja vēlaties mainīt displeja virzienu.
6. Displeja ekrānā nolasiet atbilstošo vērtību.
7. Ja nav pulsa signāla, ierīce automātiski izslēgsies pēc 8
Pievienojot pirkstu oksimetram, naga virsmai jābūt vērstai
Deklarācija: Pirms katra testa notīriet gumiju ar spirtu! not
pirkstu ar spirtu pirms un pēc testa! (Sirdsdarbības monitor
esošajā gumijā nav toksīnu, nav kaitējuma un nav iemesla
blakusparādība, piemēram, ādas alerģija).
Loku montāža: 1. Izlaidiet auklas plāno virves galu.
2. Virves biezāko galu izvelciet caur jau nolietoto plāno gal
pievelciet to Detalizēti produkta funkciju apraksti:
1. Displeja tips -TFT displejs 2. SpO2 mērījumu diapazons:
Precizitāte ± 2% ar soli 80% -99%; ± 3% 70% -79% solī; Z
prasību 3. Mērījumu diapazons 30BPM -240BPM Precizitā
vai ± 1% 4. Barošanas avots -divas AAA 1,5 V sārma bater
5. Enerģijas patēriņš zem 30 mA 6. Automātiska izslēgšan
automātiski izslēdzas, ja ierīcē ≥8 sekundes nav atradies n
pirksts.
Transports, uzglabāšanas apstākļi: Temperatūra: -10 ~
≤95% Atmosfēras spiediens: 50kPa ~106kPa
Skaņas iestatījumi: Izvēlnē "Skaņas iestatījumi""2"parādī
"*", nospiediet pogu "3s"un ievadiet 1. izvēlni, Nospiediet p
atlasītu vienumu Nospiediet pogu "3s", lai iestatītu datus. A
"+"vai "-", lai palielinātu vai samazinātu skaņas vērtības.
Uzmanība Ierīču izmantošana ārā vai spirā apgaismojumā
pareizu redzamību, iestatiet lielāku ekrāna spilgtumu. Lai ta
akumulatora enerģiju, lietotājiem labāk izvēlēties mazāku s

UK

**Пані та панове, дякуємо за придбання нашого проду
використанням, будь ласка, прочитайте наступні інс
правильного використання продукту. Будь ласка,
дотримуйтесь цих інструкцій і слідувати його реком
оскільки недотримання може загрожувати життю чи
ю. Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!** -Будь ласка,
його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх
посібнику. -Не використовуйте виріб, якщо якась детал
або пошкоджена. -Зберігайте цей посібник для подальш
використання.
Опис 1. Індикатор рівня заряду акумулятора
2. За відсутності сигналів виріб автоматично вимикаєть
секунд 3. Маленький, легкий та зручний для перенесен
Посібник користувача : 1. Вставте батареї AAA у відсі
батарей. 2. Вставте палець у гумовий отвір оксиметра.
3. Для запуску натисніть кнопку на передній панелі.
4. Не трясіть пальцем або тілом, поки працює оксиметр
5. Натисніть кнопку, якщо ви хочете змінити напрямок в
6. Зчитайте відповідне значення на екрані дисплея.
7. Пристрій автоматично вимкнеться через 8 секунд, як
імпульсний сигнал. Коли ви підключаєте палець до окси
поверхня нігтя повинна бути звернена вгору.
Декларація: Перед кожним тестом очищайте гуму спир
очистіть тест-палець спиртом до і після тесту! (Гума все
пульсометра не містить токсинів, ніякої шкоди та причин
ефект, такий як шкірна алергія).
Луки в зборі: 1. Проведіть через отвір тонкий кінець мот
2. Пропустити товстіший кінець мотузки через вже знош
кінець і затягнути Детальний опис характеристик товару
1. Тип дисплея -TFT-дисплей 2. Діапазон вимірювання S
-99% Точність ± 2% з кроком 80% -99%; ± 3% на кроці 7
Нижче 70% немає вимог 3. Діапазон вимірювання 30BP
Точність ± 1 біт / хв або ± 1% 4. Блок живлення -дві луж
типу AAA 1,5 В 5. Споживана потужність нижче 30 мА
6. Автоматичне вимкнення живлення Виріб автоматичн
вимикається, коли жодного пальця в ньому не було про
секунд.
Транспорт, умови зберігання: Температура: -10 ~55 °
Вологість: ≤95% Атмосферний тиск: 50 кПа ~106 кПа
Налаштування звуку: У меню "2"в "Налаштування звук
сигнал "*", натисніть кнопку "3s"і увійдіть в меню 1, Нати
<1s, щоб вибрати елемент Натисніть кнопку "3s", щоб в
дані. Виберіть "+"або "-", щоб збільшити або зменшити
звуку. **уваги** Використання пристроїв на відкритому пові
сильному освітленні; Для правильної видимості встанов
яскравість екрана.